



LA-60



LA-215

- **LA-60 :**
 - Surface max. 16 m²
 - Encombrement faible
 - Mélange de deux sources audio possible
 - Réglage du gain des deux entrées

- **LA-215 :**
 - Surface max. 50 m²
 - Encombrement faible
 - 2 entrées ligne (2 x RCA)
 - 2 entrées microphone
 - 1 sortie casque audio
 - Contrôle Automatique du Gain (AGC) pour maintenir constant le volume sonore

LA-60

Références :

- A-4212-0 (coussin A-4910-0 inclus)**
- A-4213-0 (câble de boucle inclus)**

Le «**LA-60**» est un amplificateur de boucle magnétique conçu pour une mise en oeuvre dans de petits espaces jusqu'à 16 m². L'amplificateur permet de relier deux sources audio (Jack 3,5 mm) et de régler le niveau de chaque entrée.

A partir des molettes de réglage du gain en entrée il est également possible de mixer (addition de deux signaux audio) les deux entrées.

Afin de recevoir les signaux émis par la boucle magnétique, les personnes équipées doivent mettre leur appareil auditif en position «T» ou «MT».

Les personnes non appareillées peuvent également profiter de l'installation grâce au récepteur stéthoscopique de boucle magnétique LPU-1 (référence : A-4276-0).

LA-215

Référence : A-4223-0

Le «**LA-215**» est un amplificateur de boucle magnétique conçu pour une mise en oeuvre dans les espaces jusqu'à 50 m². Le LA-215 permet de connecter deux sources audio (2 x RCA) ainsi que deux microphones (Jack 3,5 mm). Pour plus de confort d'utilisation, le Contrôle Automatique de Gain (AGC) se charge de maintenir le volume sonore constant en fonction de vos réglages.

Dans la livraison sont inclus : l'amplificateur, un câble microphone de 4 m, un cordon audio, un câble de boucle de 37 m et un adaptateur Péritel.

Caractéristiques techniques LA-60	
Alimentation :	180-265 VAC 50 Hz
Puissance max. :	10 VA
Sortie de boucle	
Courant de boucle :	1,3 ARMS à 1,82 A max. à 100-5000 Hz
Suffisant pour répondre à la norme BS6083 pt4 (EII 18-4) dans une boucle pourvue d'un câble 24/0.2 (0,75 mm ²) avec 0,03 Ohm/m.	
Dimensions :	65 x 121 x 35 mm (H x L x P)
Coloris :	noir
Références :	A-4212-0 : coussin A-4910-0 inclus A-4213-0 : câble de boucle magnétique inclus
Poids :	150 g

Caractéristiques techniques LA-215	
Alimentation :	100-240 VAC 50 Hz - 15 VDC
Puissance max. :	20 VA
Surface max. :	50 m ²
Sortie de boucle	
Courant de boucle :	2,85A (100-5000 Hz)
Longueur de boucle min. :	11 m
Rendement max. :	impédance entre 0,5-1,5 Ohm
Connexion :	2 bornes à pinces (type haut-parleur)
Entrée	
LINE A :	Entrée de ligne 2 x RCA
LINE B :	Entrée de ligne 2 x RCA
MIC A :	Entrée microphone (Maître)
MIC B :	Entrée microphone (Esclave)
Sortie	
Sortie casque :	Jack 3.5 mm
1 voyant d'alimentation (LED)	
Dimensions :	180 x 42 x 140 mm (H x L x P)
Coloris :	Gris aluminium
Référence :	A-4223-0 : livré avec câble microphone de 4 m de long, cordon audio, câble de boucle de 37 m de long et un adaptateur Péritel
Poids :	905 g



La boucle magnétique peut être remplacée par le coussin magnétique (réf. A-4910-0) compatible avec le LA-215 et le LA-60 (inclus dans réf. A-4213-0)



Le récepteur de boucle magnétique LPU-1 (référence A-4276-0) est destiné aux personnes non appareillées souffrant d'une déficience auditive. La station de charge du LPU-1 est disponible sous la référence A-4977-0.