

WT 480

Système portable de transmission audio Système FM



- Émetteur **WT-480T**
- 16 canaux sélectionnables
 - Microphone intégré
 - Fourni avec microphone cravate électret
 - Affichage de l'état des accus
 - Positions de commutation ON / STAND BY / OFF
 - Réglage de volume, pince clip de ceinture
 - Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V de type LR6
 - Puissance d'émission 10 mW, portée minimale 50 m
 - Dimensions 65 x 25 x 92 mm
 - Poids 78 g



- Récepteur **WT-480R**
- Branchement pour oreillette jack 3,5 mono
 - 16 canaux sélectionnables
 - Fourni avec écouteur de type oreillette avec support caoutchouc
 - Affichage de l'état des accus
 - Positions de commutation ON / STAND BY / OFF
 - Réglage de volume, pince clip de ceinture
 - Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V de type LR6
 - Dimensions 65 x 25 x 92 mm
 - Poids 80 g



- Valise de transport avec fonction charge intégrée pour les émetteurs et récepteurs de la série WT-480
- Charge simultanée des accumulateurs de 30 boîtiers (émetteur ou récepteur)
 - Voyant d'affichage du niveau de la charge pour chaque compartiments
 - Coffret de transport revêtu de simili noir
 - Livré avec bloc secteur 100-240 V – 50/60 Hz – 50 VA
 - Dimensions L x P x h : 660 x 300 x 170 mm
 - Poids : 5,5 kg



- Base de recharge rapide pour charger simultanément 2 boîtiers WT-480
- Voyants d'affichage de l'état de charge des accus
 - Livré avec bloc d'alimentation 230 V - 50 Hz - 15 VA
 - Dimensions L x P x h : 230 x 135 x 47 mm
 - Poids : 360 g



Microphone serre-tête pour émetteur WT-480T



Boucle à induction magnétique pour récepteur WT-480R

